



Specificationer Ledvance LED-ljusslingor Value 1000 40W 3800lm 24v - 830 Varm Vit | IP66 - 5M/10mm

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Artikelnummer               | 245604               |
| EAN                         | 4058075705548        |
| Tillverkarkod               | 4058075705548        |
| Varumärke                   | Ledvance             |
| Tillverkarens namn          | LS V-1000/830/5/IP66 |
| Budgetlights all-in garanti | 3 år                 |
| Livslängd (h)               | 30000                |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED                         |
| Watt                    | 40W                         |
| Spänning (V)            | 24                          |
| Dimbar?                 | Ja, dimbar                  |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 3800lm                      |
| Ljusutbyte (Lm/W)       | 104                         |
| Kapslingsklass (IP)     | IP66                        |
| Produkttyp              | LED Ljusslingor             |

## Ljuskällor info

---

|              |       |
|--------------|-------|
| Produktserie | Value |
|--------------|-------|

## Måttskiss

---

|            |      |
|------------|------|
| Längd (mm) | 5000 |
|------------|------|

|            |     |
|------------|-----|
| Bredd (mm) | 4.1 |
|------------|-----|

|           |    |
|-----------|----|
| Höjd (mm) | 10 |
|-----------|----|

## Sensorinformation

---

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|